

#### Standard-Funktionen



#### Kauf - electronic cash

Betrag eingeben Karte durchziehen Terminal: Bitte Geheimzahl Kunde gibt Geheimzahl ein Kunde bestätigt Betrag Betrag autorisiert Belegdruck

#### Storno - electronic cash

Menu Taste Taste → 2 Stornierung Vorgangs-Nr.eingeben (letzte wird angezeigt) Karte durchziehen Kunde gibt Geheimzahl ein Kunde bestätigt Betrag Belegdruck

#### Kauf - ELV oder Kreditkarte

Betrag eingeben Karte durchziehen Bei Kreditkarte Verbindung zur Autorisierung Belegausdruck des Kunden Unterschrift des Kunden Storno wie oben - ohne Geheimzahl



#### Kauf mit Kreditkarte - manuelle Eingabe (nur wenn Karte vorliegt)

Betrag eingeben Kartennummer eingeben Ablaufdatum eingeben Prüfnummer eingeben (nur bei Mailorder) Belegausdruck des Kunden Unterschrift des Kunden



#### Gutschrift Kreditkarte

Menu Taste Taste → 4 Gutschrift Betrag eingeben Karte durchziehen Betrag autorisiert Belegdruck Unterschrift des Kunden

#### Manuelle Auswahl einer bestimmten EC-Karten Transaktionsart

Menu Taste Taste Taste → 0 EC-cash Weiter wie oben  
 → 5 Zahlungsart Taste → 2 ELV-Last



Chipkarten werden mit dem Chip nach oben von vorn in den Chipkartenleser geschoben. Die Karte muss bis zum Abschluss des Zahlungsvorganges im Leser verbleiben.



Magnetstreifenkarten werden mit dem Magnetstreifen nach links zeigend von oben nach unten zügig durchgezogen.

#### Kassenschnitt - Tagesabschluss-Übertragung

Sollte täglich durchgeführt werden - Ohne Kassenschnitt kein Geld

Menu Taste Taste → 1 Kassenschnitt

#### Papierrollenwechsel des Thermodruckers



Öffnen Sie den Deckel des Terminals, indem Sie die Entriegelung nach hinten drücken



Entfernen Sie den Rest der Papierrolle



Legen Sie die neue Papierrolle, wie gezeigt, ein und schließen Sie den Deckel, bis dieser hörbar einrastet.

#### Funktionsübersicht Benutzer-Ebene

##### Grundsatz:

Mit bzw. im Menu blättern - mit auswählen

##### Taste - Menu

- 0 Kassenbericht
- 1 Kassenschnitt
- 2 Stornierung
- 3 Tel.Autorisierung
- 4 Gutschrift
- 5 Zahlungsart
- 6 Diagnose
- 7 Erweiterte Diagnose
- 8 Konf.Diagnose
- 9 Konfiguration
- 0 Modem Anschluss
- 1 GeldKarte
- 2 BelegFelder
- 3 Beleuchtung
- 4 Passwort
- 5 System-Info
- 6 Währung
- 7 Kontrast
- 8 Kpoiedruck?
- 9 SW laden

##### Hinweis

Nach erfolgtem Ausdruck des Transaktionsbeleges wird die Ausgabe des Händlerbeleges gefordert. Dieser Ausdruck ist optional und kann unterbunden werden. Wir weisen jedoch daraufhin, dass Sie u. U. verpflichtet sind, die Transaktionsbelege eine Zeit lang aufzubewahren für den Fall der Reklamation.